

## HLM02

## Светильник указатель выхода накладной

- аккумуляторная батарея 3 часа
- компактная форма
- выбор различных наклеек

IP65

24V

220V

G5

T16(T5)

**Описание:**

Универсальный аварийный светильник накладного монтажа для люминесцентных ламп. Предназначен для указания путей эвакуации в аварийных ситуациях на судах. Оснащен индикатором зарядки (LED) и кнопкой тестирования рабочего состояния системы аварийного модуля. В исправном состоянии при нажатии на кнопку «test» источник света должен загореться, а индикатор LED погаснуть. Тест проводится один раз в месяц. Существует два стандартных режима работы светильника:

«М» - работа источника света как в обычном режиме, так и аварийном;

«NM» - работа источника света только в аварийном режиме, в обычном режиме источник света не работает (горит индикатор).

Светильник используется для аварийного освещения и как указатель эвакуационного выхода в коридорах, жилых помещениях, местах сбора.

**Материал:**

корпус – PMMA светло-серого цвета  
рассеиватель из прозрачного PMMA

**Источник света:**

линейная люминесцентная лампа 8W с цоколем G5  
лампы в комплект поставки не входят

**Степень защиты:** IP65

**Монтаж:** 4 монтажных отверстия на задней стенке для болта M5

**Подключение:**

через 2 кабельных ввода  $\varnothing 12$ мм (стандарт)

**Дополнительно:**

версия без аккумулятора

двухламповая версия на разное напряжение каждой лампы (например: 24V и 220V)


наклейки с надписями (например: «ВЫХОД», «УТЮГ» и т.д.)



HLM02 с наклейкой



HLM02



Наименование	Напряжение	Лампа	Цоколь	Вес, кг	Артикул
HLM02 1080HF 230/50 A3 M	220V	8W	G5	2.3	314601083
HLM02 2080HF 230/50 A3 M	220V	8W	G5	3.1	314602083
HLM02 1080HF 230/50	220V	8W	G5	1.3	314601080
HLM02 2080HF 230/50	220V	8W	G5	1.9	314602080
HLM02 1084HF 24V AC/DC A3 M	24V	8W	G5	2.3	314581087
HLM02 1084HF 24V AC/DC	24V	8W	G5	1.3	314581084

**Аксессуары**

Тип	Мощность	Цоколь	Вес, кг	Артикул
Osram Lumilux L 8W/830	8W	G5	0.1	959881